

Multifunkcionális 5in1 töltő



Használati utasítás

FIGYELMEZTETŐ/TÁJÉKOZTATÓ SZIMBÓLUMOK



FIGYELMEZTETÉS: A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg az utasításokat.



MEGJEGYZÉS: Ne tegye ki esőnek vagy más légköri csapadéknak.

ESZKÖZALKALMAZÁS

A készüléket autóiipari gyorsindító egyenirányítónak és kompresszornak tervezték. Az önálló rendszer lehetővé teszi a legtöbb jármű és csónak üzemeltetését. Hordozható 12V-os egyenáramú tápegységként is használható. A kompresszort kerekek, matracok stb. felpumpálására tervezték (kivéve a gumiabroncsokat, amelyeket nagy nyomást igényelnek, mint például a tehergépkocsik gumiabroncsai). A berendezés nem ipari használatra készült, és nem használható professzionálisan, azaz munkahelyeken vagy fizetett munka. A szerszám helyes, megbízható és biztonságos működése a helyes használatától függ.

A készüléket csak rendeltetésszerűen használja. A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem felel meg a készülék rendeltetésszerű használatának. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért vagy sérülésekért a felhasználó/tulajdonos, és nem a gyártó a felelős.

A garancia nem érvényes, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy hasonló tevékenységben használták.

Figyelem! Saját biztonsága érdekében, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt, és

általános utasítások a biztonságos használathoz. Minden elektromosan működtetett alkatrésznek

összhangban kell lennie ezekkel az utasításokkal. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor

a termék módosítása a jogszabályoknak, szabványoknak, irányelveknek való megfelelés érdekében, illetve tervezési vagy kereskedelmi okokból.

A készüléket csak hivatalos szervizközpontban lehet javítani és karbantartani.

Műszaki adatok

Modell	KD1921
Az akkumulátor feszültsége	12V
Az akkumulátor kapacitása	17Ah
Akkumulátor típusa	Ólomsav
Áram induláskor	400A
Csúcsáram	900A
Világítás	15x LED
Kimeneti aljzatok	1 x 12V DC, 1 x USB
Védelem	Túlterhelés elleni védelem
Légnyomás	300 PSI
Súly	13 kg

BIZTONSÁG

FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, égési sérüléseket és/vagy egyéb sérüléseket okozhat!

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

1. A szerszám minden egyes használata előtt ellenőrizze a berendezés állapotát és a paraméterek helyességét.
az elektromos hálózat.
2. A hálózatnak, amelyre a készüléket csatlakoztatják, meg kell felelnie a 230V 50Hz paramétereknek.
3. Legyen tisztában azzal, hogy az elektromos berendezések helytelen kezelése balesethez vezethet.
4. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
5. Sérült berendezéseket nem szabad használni. Ha hibát észlel, forduljon a gyártó szervizéhez a hiba elhárítása érdekében.
6. Védeni kell az esőtől, víztől és nedvességtől.
7. Ne helyezze hőforrások közelébe.
8. A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet.
9. Az akkumulátor kezeléséhez viseljen saválló kesztyűt és védőszemüveget.
10. Megjegyzés! Az akkumulátorban lévő sav maró hatású. Bőrrel vagy ruházattal való érintkezés esetén azonnal mossa le szappanos vízzel. Szemmel való érintkezés esetén 15

percig öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz.

11. Az elektrosztatikus kisülés okozta ívképződés elkerülése érdekében ne viseljen szintetikus anyagokból készült ruházatot az akkumulátor töltése közben.
12. Kerülje a lángokat és a szikrákat, a készülék töltés közben elektrolitikus gázokat termel.
13. A készülék olyan elemeket tartalmaz, mint egy kapcsoló és egy biztosíték, amelyek szikrázást okozhatnak. Ügyeljen arra, hogy jól szellőző helyen dolgozzon.
14. Megjegyzés! Robbanásveszély áll fenn, ha a gázzag érezhető. Ebben az esetben ne kapcsolja ki a készüléket, és ne húzza ki a töltőkábeleket. Azonnal és alaposan szellőztessen szoba. Ha a berendezést ellenőrizni és javíttatni szeretné, forduljon a szervizosztályhoz.
15. Ne töltsön egyszerre több akkumulátort.
16. Soha ne töltsse fel a nem újratölthető akkumulátorokat.
17. Ismerje meg az autógyártók által az akkumulátor töltésére vonatkozóan megadott információkat, és kövesse a fenti információkat.

A használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása.

Ne dobja ki az elemeket és akkumulátorokat. Az elemeket és akkumulátorokat szakosodott hulladékkezelő cégeknek történő átadással kell ártalmatlanítani.

Fontos

1. A készülék nem igényel különösebb karbantartást.
2. A készülék akkumulátorát az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
3. Az akkumulátor automatikusan lemerülhet, ha a szerszámot hosszabb ideig nem használják.
4. Használja a készletben található eredeti töltőt.

BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE

A többfunkciós eszköz egy tartós és hordozható rendszer a töltéshez és a gyors indításhoz. Járművek, például autók és hajók, valamint a kompresszor. Ez az önálló készlet lehetővé teszi a legtöbb autó és csónak beindítását anélkül, hogy áramforrásra kellene csatlakoztatni. Hordozható 12V-os egyenáramú tápegységként és USB töltőként is használható. A készülék rendelkezik akkumulátor töltöttségjelzővel, egyedi

A LED-ek jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét. A 12V-os egyenáramú aljzatot úgy tervezték, hogy a készüléket normál autós szivargyújtón keresztül táplálja. Ez maximális mobilitást tesz lehetővé munka közben. A piros kijelző világít, miközben a készülék töltődik.

A savval való érintkezés vagy robbanás elkerülése érdekében:

1. Tilos a piros és fekete elektromos csatlakozókat megérinteni, illetve fémtárgyakkal egyidejűleg érintkezni velük.
2. A járműveket csak jól szellőző helyiségekben szabad elindítani.
3. Csatlakoztatáskor ügyeljen a helyes polaritás betartására.
4. Először csatlakoztassa a piros (+) lépcsős bilincset az akkumulátor pozitív (+) pólusához.

Figyelem! A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket napfénynek, közvetlen hőnek és páratartalomnak.

A rendszer kizárólag 12 voltos elektromos rendszerrel rendelkező járművekben való használatra szolgál. A szerszámot nem a jármű akkumulátorának cseréjére szánták.

Az akkumulátor maximális élettartama érdekében javasoljuk, hogy minden alkalommal töltsen fel teljesen a készüléket. Az akkumulátor élettartama lerövidülhet, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a készülék töltöttségi szintjét a "TEST" gomb megnyomásával, a LED jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz és a töltő aljzatához. Állítsa a töltéskapcsolót "I" állásba. A piros lámpa jelzi, hogy a készülék töltődik, az indítási funkció 8-20 órán belüli töltést igényel. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltőnek ki kell kapcsolnia.

USE

A KÉSZÜLÉKEK EGYENÁRAMÚ TÖLTŐVEL TÖRTÉNŐ TÁPLÁLÁSA

Az egyenirányító az eszközök egyenáramú tápellátására használható. A 12V-os kimenet és az USB port töltésre használható.

1. Húzza ki a készülék elején lévő 12V-os aljzat dugóját.
2. Csatlakoztassa a 12V-os csatlakozót a készülék hálózati aljzatához.
3. USB-eszközök tápellátásakor a hálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba.

QUICK START

Kérjük, a készülék megfelelő használatához olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

1. Az indítandó autó vagy hajó gyújtáskapcsolójának OFF állásban kell lennie.
2. Csatlakoztassa a piros (+) lépcsős bilincset a piros pozitív (+) akkumulátor csatlakozóhoz az autón, vagy a hajót.
3. Csatlakoztassa a fekete (-) lépcsős bilincset az akkumulátor negatív pólusához.
4. Kapcsolja a biztonsági kapcsolót "I" állásba.
5. Kapcsolja be az autó vagy a hajó gyújtását.
6. Várj egy-két percet.
7. Indítsa be a gép motorját, de ne tartsa a gyújtást 5-6 másodpercnél tovább.
8. Ha a motor nem indul, várjon 3 percet, és próbálja meg újra.
9. A motor beindítása után fordítsa a biztonsági kapcsolót "0" állásba, húzza ki a töltő csatlakozókapcsait, és helyezze be őket a készüléken lévő konzolokba.

Figyelem! A készülék csatlakozói nem érintkezhetnek egymással, és nem csatlakozhatnak egyidejűleg olyan tárgyhoz, amely elektromos áramot vezet.

1. A motor beindítása után először vegye ki a fekete bilincset (-), és helyezze a tartóba a motorházon.
gépek.
2. A második a piros csatlakozó (+) leválasztása és behelyezése a készüléken lévő tartóba.
3. A lehető leghamarabb csatlakoztassa a készüléket töltéshez.

COMPRESSOR HASZNÁLAT

Figyelem! Ne használja a kompresszort egyszerre 10 percnél tovább, majd kapcsolja ki kb. 10 percre, amíg lehűl. Ennek elmulasztása károsíthatja a berendezést.

1. Kapcsolja az elülső fedélen lévő főkapcsolót "ON" állásba.
2. Használja a tömlőhöz rögzített univerzális fúvókát a gumibroncsok felfújásához. Csúsztassa a végét a gumibroncsban lévő szelepre. Rögzítse a csúcsot a csúcson lévő karral.
3. Használjon speciális műanyag tűket a labda felfújásához, úszó tartozékok.

4. Ellenőrizze a nyomásmérőt.
5. Kapcsolja be a szivattyú gombot.

6. Miután a kívánt nyomásra felfújta, kapcsolja ki a kompresszort.
7. Ezután távolítsa el és húzza ki a dugót a gumiabroncs szelepéből.

FOLYAMATOS IZZÓCSERE

1. Óvatosan nyomja össze a figyelmeztető lámpa foglalatának oldalait, majd húzza le a lencsét és a fedelet.
2. Csavarja ki és húzza ki a régi izzót.
3. Tegye vissza a lencsét és a fedelet.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a berendezés biztonságos használatát és meghosszabbítja az élettartamát. Ne szerelje szét és ne végezzen saját maga semmilyen módosítást a berendezésen.

HASZNÁLT BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A termék élettartamának végén nem szabad a következő hulladékokkal együtt ártalmatlanítani normál háztartási hulladék, de az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati utasításon vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi.

Az anyagok újrafelhasználásával vagy a használt berendezések egyéb formáinak felhasználásával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

AZ ELEMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Minden elhasznált elemet és akkumulátort újrahasznosítani kell, ne dobja ki őket saját maga. Kérjük, ellenőrizze az elemek és akkumulátorok helyi újrahasznosítási pontjait. Figyelem!

Akkumulátor

ne tegye tűz vagy hőforrás közelébe, mert robbanást okozhat. Figyelmeztetés! Mielőtt az akkumulátor ártalmatlanításakor szigetelőszalaggal védje az érintkezőket a rövidzárlat és a

robbanás elkerülése érdekében.